

Technické informace

napájecí napětí: 9-24V

proud: 50mA, ve spánku 5mA (při 12V)

provozní teplota -30°C až +80°C

déka kabelu: 3,5m (na vyžádání lze upravit)

koncovka: 12V autozástrčka

přesnost: 0,5 až 2m

Záruka: 2 roky**Instalace:**

GPS je doporučeno umístit na střední osu střechy kvůli lepší přesnosti a menší možnosti poškození o překážky. 12V zástrčku dejte do 12V šachty zapalovače. Jedna z možností je instalace kabelu přímo do pojistkové skříně, v tomto případě odstraňte 12V koncovku a konec kabelu si upravte dle Vašich potřeb (není porušena záruka), na střední vodič připojte (+) a na krajní (-), zařízení napojené na přímo je nutné jistit pojistkou o hodnotě max 2A.

Agdata GPS X2 ID:**Agtech s.r.o.**

Nové sady 988/2

Brno

602 00

IČ: 05171750

www.agdata.cz

Kontakt

Bc. Jiří Večeřa

jiri.vecera@agdata.cz

tel: +420 776 709 373